

EDA_WriteCacheInfo

Funkcia do logu vypíše informácie o [klientskej cache](#), medzi ktoré patrí jej maximálna vekos a využitie, ako aj štatistiky úspešnosti operácií nad ňou.

Deklarácia

```
%EDA_WriteCacheInfo(  
    INT in _cacheId,  
    INT/TEXT in _vektorIdName,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheId	INT	IN	Identifikátor cache.
2	vektorIdName	INT, TEXT	IN	Meno alebo ID vektora - NEPOUŽITÝ PARAMETER. JE POTREBNÉ ZADA HODNOTU 0 alebo "".
3	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[EDA cache](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)