

EDA_CacheClearTmpChangedUserFlag

Funkcia na základe masky zruší užívateľské príznaky vektorov uložených vo WRITE_BACK cache. Užívateľským príznakom zodpovedajú hodnoty: 1 (A), 2 (B), 4 (C), 8 (D).

Deklarácia

```
%EDA_CacheClearTmpChangedUserFlag(  
    INT in _cacheId,  
    INT in _bitMask,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheId	INT	IN	Identifikátor cache.
2	bitMask	INT	IN	Bitová maska užívateľských príznakov (0 až 16).
3	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.



Súvisiace stránky:

- [EDA cache](#)
- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)