EDA_InsertValuesToVektorEx

EDA_InsertValuesToVektorEx, EDA_InsVToVektorCacheEx,
EDA_InsertValuesToVektorExTZ, EDA_InsVToVektorCacheExTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu EDA_InsertValuesToVektorRec!!!

EDA_InsertValuesToVektorEx

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt vektora (s rozlíšením letný zimný as).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorEx(
   INT/TEXT in _idVector,
   REC  in _values,
   TEXT in _UserCh,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**idVector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**values**	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
3	**UserCh**	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
4	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsertValuesToVektorExTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorExTZ(
   INT/TEXT in _idVector,
   REC  in _values,
   INT  in _fakeTimeZone,
   TEXT in _UserCh,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**idVector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**values**	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
3	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
4	**UserCh**	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
5	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsVToVektorCacheEx

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheEx(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT in _idVector,
   REC  in _values,
   TEXT in _UserCh,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**idVector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	**values**	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
4	**UserCh**	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
5	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsVToVektorCacheExTZ

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheExTZ(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT in _idVector,
   REC  in _values,
   INT  in _fakeTimeZone,
   TEXT in _UserCh,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**idVector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	**values**	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
4	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
5	**UserCh**	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií