

EDA_SetFunctionEx

EDA_SetFunctionEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použi funkciu [EDA_SetFunctionRec!!!](#)

Funkcia vloží pre vypočítaný vektor predpis výpotu, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt - ak je vektor predvypočítaný, túto vlastnos zruší aj s dátami.

Deklarácia

```
%EDA_SetFunction(
    INT/TEXT  in _vector,
    INT      in _typ,
    INT      in _perioda,
    INT      in _posun,
    TEXT    in _popis,
    TEXT    in _funkcia,
    TIME    in _bt,
    TIME    in _et,
    TEXT    in _UserCh,
    INT     out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	typ	INT	IN	Typ výpotu (podporené iba NA POŽIADANIE = 1).
3	perioda	INT	IN	Nepodporené
4	posun	INT	IN	Nepodporené
5	popis	TEXT	IN	Popis k funkcií.
6	funkcia	TEXT	IN	Funkcia napísaná v EDA-L.
7	bt	TIME	IN	Nepodporené
8	et	TIME	IN	Nepodporené
9	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
10	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)