EDA_ReadValFromPairVektorTZ

EDA_ReadValFromPairVektorTZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použi funkciu EDA_ReadValuesFromPairVektorRec!!!

Funkcia íta hodnoty v uzavretom intervale <bt, et> daného párového vektora.

Deklarácia

```
%EDA_ReadValFromPairVektorTZ(
   INT/TEXT in _idVector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _idx,
   INT  in _rqTimeStep,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   BOOL in _bRound,
   BOOL in _dontKeepLastVal,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**idVector**	INT, TEXT	IN	ID alebo jedinené meno vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre ítanie.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	**idx**	INT	IN	IDX, ktoré sa má íta (poradové íslo párovej hodnoty pre daný as).
5	**rqTimeStep**	INT	IN	Požadované krokovanie dát (ak je daný krok, tak výsledné hodnoty Idx budú invalid).
6	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
7	**values**	REC	OUT	Štruktúra kompatibilná s *SD.EDA_Pair_Values.*
8	**bViewRound**	BOOL	IN	Príznak, i chcem údaje s absolútnou presnosou - uloženou v EDA vektoroch alebo s presnosou PRE ZOBRAZENIE nastavenej v definícii vektora.
9	**dontKeepLastVal**	BOOL	in	Príznak urujúci, i sa ako prvá vráti prechádzajúca platná hodnota, ak v ase BT neexistuje (false), alebo až nasledujúca hodnota (true).
10	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií