

Hardvérový kú

Ochrana produktu D2000 proti neoprávnenému používaniu je realizovaná pomocou hardvérového kúa *SentinelSuperPro*. HW kú musí by prítomný trvale poas chodu systému na stroji, kde pracuje **D2000 Server**. HW kúe dodávame v prevedení na pripojenie k paralelnému portu (typ *SentinelSuperPro "Small"* s džkou 20 mm, výbehový zastaralý typ) alebo do USB portu (typ *SentinelSuperPro-USB*). HW kúe pre paralelný port umožňuj kaskádovité pripojenie, tzn. pripojenie viacerých (D2000 podporuje max. 2) kúov za sebou. Hardvérové kúe *SentinelSuperPro* vyžaduj špeciálny ovláda "Sentinel Protection Installer", inštaláciu ktorého zabezpe priamo inštalácia systému D2000. Ovláda sa na inštalaných DVD systému D2000 nachádza v adresári "Sentinel" a v prípade nutnosti je možné ho inštalova rune. Aktuálna posledná testovaná verzia ovláda je "Sentinel Protection Installer 7.6.5". Za posledný HW kú na paralelnom porte je možné v prípade potreby pripoji paralelnú tlaiare.



Z hadiska funknosti existuj 3 typy licenných hardvérových kúov:

- Runtime kú
- CNF kú
- OEM klú

Runtime kú je základný kú urený na prevádzkovanie aplikácie D2000.

Prítomnos **CNF kú** je nutná pre plnú funklos online konfiguraného nástroja **D2000 CNF**. CNF kú nikdy nemožno použi ako Runtime kú, tzn. že systém D2000 sa odmietne odštartova iba s týmto kúom. Na požiadanie je možné zákazníkovi vygenerova licenciu, ktorá nebude vyžadova CNF kúe pre prístup ku konfigurácii D2000. V takom prípade kontaktujte prosím obchodné oddelenie firmy Ipesoft pre bližšie informácie o cene tejto vlastnosti.

OEM kú je dodávaný spolu s vývojovou licenciou systému D2000. Prakticky spolu s OEM licenciou umožňuje pracova so systémom D2000 bez obmedzenia potu tagov na vývojové úely. Umožňuje spustenie online konfiguraného nástroja **D2000 CNF**. OEM kú spolu s Runtime kúom funguje ako CNF kú.

Poznámky

- Systém D2000 po štarte s **Runtime** alebo **OEM** kúom pravidelne kontroluje jeho prítomnos. Ak je kú z poítaa poas chodu D2000 odatý, je to porušenie licenných ustanovení a užívateľa budú o tom [informovaní](#). Taktiež nemožno poas chodu systému D2000 vymeni Runtime alebo OEM kú použitý ako Runtime kú za iný kú, systém musí by prevádzkovaný s rovnaký Runtime kúom s akým bol štartovaný. Nemožno ani vymeni Runtime kú za OEM kú poas chodu systému a zmeni tým rozsah licencie. Systém D2000 musí by vzdy pri zmene hlavného licenného kúa zastavený vrátane modulu **D2000 Application Manager**.
- **CNF** alebo **OEM** kú (použitý ako CNF kú) je možné poas chodu systému D2000 ubovone odníma a prenáša.
- Ak nie je prítomný konfiguraný kú a licencia vyžaduje použitie **CNF** kúa, stane sa aktívnym **ReadOnly režim**. V ReadOnly režime je povolená iba editácia a vytváranie nových objektov typu **Užívate a Skupina objektov** a aj to iba užívateom, ktorý má administrátorské práva. Iné objekty D2000 nie je možné editova a uklada, iba prezera.
- Je možný prenos informácií o HW kúi pri použití technológi vzdialeného prístupu v smere zo vzdialenej konzoly na server. Bližšie informácie nájdete v dokumente [Podpora Windows Terminal Services a Citrix MetaFrame](#).



Súvisiace stránky:

[Licencovanie produktov D2000](#)