

# RECALC

Ak sú v zozname objektov oznaené výlune archívne hodnoty, v **popup menu** pod položkou **Rozšírené akcie** sa nachádza vnorená položka **RECALC**, ktorá umožňuje nad nimi spustiť príkaz **RECALC**.

Tell príkaz RECALC

	Meno objektu	HOBJ	Rodič	HOBJ	Čas od	Čas do	BG	Chyba
✓	H.Act_Client	54988	SELF.ARC	29	27-01-1998 11:27:05.206	27-04-2010 14:28:33.418	NO	
✓	H.AGC.AREA.IN	50940	SELF.ARC	29	27-01-1998 11:27:05.206	27-04-2010 14:28:33.418	NO	
⌚	H.AGC.AREA.OUT	60333	SELF.ARC	29	27-01-1998 11:27:05.206	27-04-2010 14:28:33.418	NO	
⌚	H.AGC.AREA.POM	52233	SELF.ARC	29	27-01-1998 11:27:05.206	27-04-2010 14:28:33.418	NO	
⌚	H.AGC.PC.IN	50937	SELF.ARC	29	27-01-1998 11:27:05.206	27-04-2010 14:28:33.418	NO	
✓	H.AGC.TG.ED.IN	50935	SELF.ARC	29	27-04-2010 14:27:05.206	27-04-2010 14:28:33.418	NO	
✗	H.AGC.TG.LFC.IN	50933	SELF.ARC	29	27-04-2008 14:25:46.290	Null time	NO	
✓	H.AGC.TG.PC.IN	50930	SELF.ARC	29	27-04-2010 14:27:05.206	Null time	NO	
✗	H.AGC.UNIT.ED.IN	50925	SELF.ARC	29	27-04-2008 14:25:46.290	Null time	NO	
✗	H.AGC.UNIT.LFC.IN	50922	SELF.ARC	29	27-04-2008 14:25:46.290	Null time	NO	
✗	H.AGC.UNIT.PC.IN	50919	SELF.ARC	29	27-04-2008 14:25:46.290	Null time	NO	
✗	H.AGC_PC_Ready1	64206	SELF.ARC	29	27-04-2008 14:25:46.290	Null time	NO	

Od 27-01-1998 11:27:05.206

Do 27-04-2010 14:28:33.418

☐ BACKGROUND

OK

Návrat

Každým výberom archívnych hodnôt a spustením akcie RECALC sa otvorí dialógové okno, do ktorého sa tieto objekty pridajú. ďalšie pridané objekty nemajú vo svojom riadku vavo zobrazenú žiadnu ikonu.

## Postup pri spúšaní akcie RECALC:

1. Nastavenie parametrov Tell príkazu (as Od, as Do a príznak BACKGROUND).
2. Oznaenie objektov v dialógu, nad ktorými sa má akcia vykonať.
3. Stlačenie tlačidla OK.

Spustenie akcie spôsobí aktualizáciu oznaených riadkov v stĺpcoch as od, as do a BG podľa nastavených parametrov.

Súčasne sa vavo zobrazí ikona ⌚, ktorá informuje o tom, že nad daným objektom práve prebieha akcia RECALC.

Ak Tell príkaz prebehol úspešne, vavo od mena objektu sa zobrazí ikona ✓. V prípade zlyhania sa zobrazí ikona ✗.

## Klávesové skratky

CTRL+A	Oznaí všetky riadky zoznamu v dialógovom okne.
CTRL+R	Prispôsobí šírku stĺpcov podľa obsahu.
CTRL+Del	Vymaže oznaené riadky.

**Upozornenie:** Nie je možné zmazať riadok, ani nad ním opäť spustiť príkaz RECALC, ak nad daným objektom práve prebieha príkaz RECALC, t.j. vavo je zobrazená ikona ⌚.

**Súvisiace stránky:**  
[Rozšírené akcie](#)  
[Výberové okno](#)  
[D2000 Tell - syntaxí príkazov](#)