

EDA_VektorInitEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporučame použiť funkciu [EDA_InitVector!!!](#)

Funkcia pre naplnenie štruktúry inicializanou hodnotou a nastavenie asových znaiek od definovaného obdobia s definovaným asovým krokom a asovým posunom.

Deklarácia

```
%EDA_VektorInit(
    RBC  in _vector,
    INT  in _iCol,
    TIME in _bt,
    INT  in _step,
    INT  in _offset,
    REAL in _initValue,
    INT  out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov.
2	iCol	INT	IN	Poradové číslo stlpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
3	bt	TIME	IN	as pre začiatok inicializácie hodnôt vektora.
4	step	INT	IN	asový krok pre posúvanie asu pri inicializácii - STEP_EX .
5	offset	INT	IN	Posun v rámci da v sekundách.
6	initValue	REAL	IN	Inicializovaná hodnota.
7	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)