

# EDA\_AddBlockParameters

Funkcia pridá jeden alebo viac parametrov do bloku parametrov. Parametre budú v EDA-L predpisoch dostupné poda ich poradového isla pridania do bloku a/alebo poda ich názvu, ak bol vyplnený.

Jedným volaním funkcie **nie je možné** do bloku naraz prida viac parametrov typu VEKTOR, resp. VEKTORS. Takéto parametre je možné do bloku prida len postupne.

## Deklarácia

```
%EDA_AddBlockParameters(  
    INT out paramBlockId,  
    REC/TEXT in paramNames,  
    REC/INT/BOOL/REAL in paramValues,  
    INT out errorCode  
) ;
```

## Parametre

	<i>Parameter</i>	<i>Dátový typ</i>	<i>Typ</i>	<i>Popis</i>
1	<b>paramBlockId</b>	INT	OUT	Identifikátor bloku parametrov.
2	<b>paramNames</b>	REC/TEXT	IN	Názov alebo jednostpcová štruktúra názvov parametrov.
3	<b>paramValues</b>	REC/INT/BOOL/REAL	IN	Hodnota alebo jednostpcová štruktúra hodnôt parametrov.
4	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Návratový kód.

## Príklad použitia

 Súvisiace stránky:

[EDA\\_CreateParameterBlock](#)  
[EDA\\_DestroyParameterBlock](#)  
[Externé funkcie](#)  
[Chybové kódy](#)  
[EDA konštanty](#)  
[Tvorba externých funkcií](#)